



**Caractéristiques Osram Tube LED T8  
(EM/Direct 230V) Standard Output 11.6W  
1400lm - 840 | 105cm - Remplacement  
38W**



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                             | 249574                          |
| EAN                              | 4099854038785                   |
| Marque                           | Osram                           |
| Nom du fabricant                 | LEDTUBE T8 38 EM 1050 11.6W 840 |
| Vendu à l'unité - Carton complet | 8                               |
| Budgetlight Garantie Totale      | 3 ans                           |
| Étiquette énergétique            | E                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure)     | 30000                           |
| Tension (V)                      | 220-240                         |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED              |
| Substitut (Watt)                  | 38               |
| Puissance (W)                     | 11.6             |
| Dimmable                          | Non              |
| Culot                             | G13              |
| Rotatif                           | Non              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Couleur Claire              | Blanc            |
| Options de couleur          | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1400             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120.7            |
| Facteur de puissance        | >0.90            |
| Référence Article           | Tube LED T8      |
| Type de capteur             | Pas de détecteur |

## Information produit

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Starter LED inclus            | Oui                                                                     |
| Ballast                       | Conventionnel (EM - avec starter), Mains (AC - branchement direct 230V) |
| LED Tube Output               | Standard Output                                                         |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +45                                                            |
| Logement                      | Glass                                                                   |
| Product Serie                 | LED TUBE T8                                                             |

## Dimensions

|               |           |
|---------------|-----------|
| Longueur      | 105cm     |
| Longueur (mm) | 1061      |
| Diamètre (mm) | 26.8      |
| Forme         | Tubulaire |
| Forme exacte  | T8        |

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**